Настройка ККМ

Устройства

Системные параметры

Каждая позиция как отдельная регистрация
Разделять регистрацию по секциям
Открывать ящик при начале печати чека
Синхронизировать время после снятия отчета с гашением

Параметры расхождения даты/времени

Синхронизация времени ККМ и ПК производится каждый раз при входе в режим регистрации.

Программа имеет следующие настройки влияющие на синхронизацию:
Максимальное расхождение времени ККМ и компьютера
Реакция на расхождение
Выводить сообщение о расхождении
Выводить сообщение о невозможности установить время

см. также Синхронизировать время после снятия отчета с гашением

Дата и время

Назначение группы настроек: работа с датой и временем отдельных ККМ.

Кнопка «Получить из ПК» предназначена для чтения текущих даты и времени ПК. Полученные значения записываются в поля ввода «Дата» и «Время».

Кнопка «Получить из ККМ» предназначена для чтения текущих даты и времени из ККМ, выбранного в таблице Устройства. Полученные значения записываются в поля ввода «Дата» и «Время».

При нажатии на кнопку «Установить» программа устанавливает дату и время на ККМ, выбранном в таблице Устройства. Значения даты и времени берутся из соответствующих полей ввода на форме.

Работа с несколькими ККМ

Группа настроек, опрделяющая параметры работы программы в режиме использования

нескольких ККМ.

В случае работы с несколькими ККМ регистрация позиции на той или иной ККМ осуществляется в зависимости от номера секции, в которую регистрируется позиция. За каждой секцией может быть закреплено не более одной ККМ, но каждая ККМ может быть закреплена более чем за одной секцией.
В этом режиме становится доступной кнопка «Соответствие ККМ секциям», при нажатии на которую открывается форма настройки одноименного соответствия.
Может возникнуть ситуация, когда товар регистрируется в секцию, которой не поставлена в соответствие ни одна ККМ. В этом случае регистрация происходит основной ККМ.
При снятии отчетов по ККМ пользователю предлагается выбрать из списка нужную ККМ, или снять отчет по всем ККМ по очереди.

В случае работы с одним ККМ, основная ККМ, выделенная жирным шрифтом, используется как единственная. Остальные ККМ не инициализируются.

Параметры:
Разрешить работу с несколькими ККМ
Сквозная нумерация чеков
Не изм. номер чека в одном лог. чеке
Кнопка Соответствие ККМ секциям

Оповещение кассира

Группа настроек, определяющая правила формирования оповещений кассира о событиях:

- Пороговое значение наличности в денежном ящике
- Продолжительность смены приближается к пороговому значению (24 часа).

Закладка «Наличность в кассе».
Порог нал. предупреждение
Порог нал. максимальное

Закладка «Закрытие кассовой смены».
Период предупреждения кассира

Работа с несколькими системами налогообложений

Конфигурация (версия 5.1.5.17+) позволяет разбивать чеки на одном ККМ по нескольким СНО.
Для этого необходимо:
1. Добавить устройство «Штрих-М: Драйвер ФР».
2. Добавить устройство «ККМ для работы с несколькими СНО».
3. Установить флаг «Разрешить работу с несколькими ККМ» и настроить «Соответствие ККМ секциям».
4. В настройках устройства «Штрих-М: Драйвер ФР» указать СНО, соответствующую указанным в п.3 секциям.
5. В настройках устройства «ККМ для работы с несколькими СНО» указать СНО, соответствующую указанным в п.3 секциям.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%805:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BC

Last update: **2017/04/18 11:23**