

Терминал 2can

Меню «Супервизор» → «Настройки» → «Менеджер оборудования» → Кнопка «+» → Выбираем из списка «Терминал 2can» → Кнопка «Сохранить».

Для редактирования настроек напротив записи «Терминал 2can», нажимаем на кнопку с шестеренками.

В окне «Настройка «Терминал 2can» осуществляется задание параметров для подключения к мобильному устройству.

- В поле «**Имя устройства**» указывается имя сопряженного устройства в том виде, как оно определилось при подключении через Bluetooth.

Например:

MP056091200045

- В поле «**Тип устройства**» указывается тип устройства. Терминалы 2can могут быть нескольких типов и точный тип Вы можете посмотреть в документации, поставляемой вместе с устройством.

Например:

QPOS_MINI

- В полях «Логин» и «Пароль» указываем логин и пароль, полученный на сайте www.2can.ru.

ВНИМАНИЕ! Без регистрации на сайте www.2can.ru использование терминалов 2can невозможно!

- В поле «**Ширина чека**» указывается ширина чека на кассовом аппарате для печати банковских сlipов в символах.

