

# Терминал IBOX

*Меню «Супервизор» → Настройки → Менеджер оборудования → Кнопка «+» → Выбираем из списка «Терминал IBox» → Кнопка «Сохранить».*

Для редактирования настроек, на пропив записи «Терминал IBox», нажимаем на кнопку с шестеренками.

В окне «Настройка «Терминал IBox» осуществляется задание параметров для подключения к мобильному устройству.

В поле «**Имя устройства**» указывается имя устройства как оно определилось при подключении через Bluetooth.

Например:

MP056091200045

В поле «**Тип устройства**» указывается тип устройства. IBox может быть нескольких типов и точный тип Вы можете посмотреть в раскладывающейся, маленькой, документации к устройству.

Например:

OPOS MINI

В полях «Логин» и «Пароль» указываем логин и пароль полученный на сайте [www.2can.ru](http://www.2can.ru)  
**Без регистрации сайта [www.2can.ru](http://www.2can.ru) использование терминала не возможно**

В поле «Ширина чека» указывается ширина чека на кассовом аппарате для печати банковских сlipов.

