

Arcus

УСТАРЕВШЕЕ ДЛЯ ВЕРСИИ ArcusDLL.dll 1.x Модуль предназначен для подключения платежного терминала, используя библиотеку модуля [Arcus2](#).

Настройка

Код валюты

Код валюты, используемой терминалом для проведения операций. Значение по умолчанию 643.

Название

Указывается текст, который будет использоваться для идентификации пользователем процессинга. Значение по умолчанию «Arcus».

Чтение карты на кассе

Если флаг установлен, кассовое ПО предложит считать карту своим ридером карт. Если флаг снят, карта будет читаться на терминале.

Получать ключи при снятии отчета

Если флаг установлен, то после снятия отчета будет выполняться функция получения ключей терминалом.

Использовать работу с несколькими юр. лицами

Устанавливать флаг рекомендуется при настройке кассового ПО на работу с несколькими юр. лицами, например [Кассир 5: Работа с несколькими ККМ](#). При этом обязательно следует заполнить список юр. лиц.

Закрывать смену для каждого юр. лица

Настройка имеет смысл только при установленном флаге «Использовать работу с несколькими юр. лицами». Рекомендуется устанавливать флаг только при использовании терминалов, требующих сверки итогов по каждому юр. лицу отдельно.

Список юр. лиц

Определяет набор доступных TID ¹⁾, а также их соответствие ККМ в кассовом ПО. Список является набором строк, каждая строка определяет соответствие номера юр лица ²⁾ идентификатору терминала (TID), разделенных знаком [=].

Для редактирования списка используются кнопки «Добавить», «Изменить» и «Удалить».

Кнопка "Добавить"

Производит добавление новой строки в список юр. лиц.

Кнопка "Изменить"

Позволяет редактировать выбранную строку в списке юр. лиц.

Кнопка "Удалить"

Производит удаление выбранной строки в списке юр. лиц.

Кнопка "Вызов административного меню"

При нажатии на эту кнопку производится вызов функции «Административное меню» терминала.

Кнопка "О программе"

Отображает диалог с краткой информацией о модуле.

Кнопка "Wikipedia"

Производит открытие настоящей онлайн справки.

Кнопка "ОК"

Производит сохранение настроек и закрытие диалога.

Кнопка "Применить"

Производит сохранение настроек.

Кнопка "ОК"

Производит закрытие диалога настроек.

Настройка модуля Arcus2

Модуль Arcus2 поставляется компанией [Ingenico](#). Перед настройкой и использованием менеджера оплат требуется произвести и установить ПО Arcus2.

Рекомендации по настройке.

Утилитой «Arcus II Configuration Tool»³⁾ указывается корректный путь в параметре «Output directory», полный доступ к которому имеет пользователь ОС, запускающий кассовое ПО.

Конфигурационный файл ops.ini должен содержать следующие инструкции:⁴⁾

```
1=1,1,ОПЛАТА ТОВАРА
2=1,5,УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОТМЕНА
3=1,11,ВОЗВРАТ ТОВАРА
7=2,1,СВЕРКА ИТОГОВ
97=0,167,ЗАГРУЗКА ПАРАМЕТРОВ
99=3,5,СЛУЖЕБНОЕ МЕНЮ
```

Включение/выключение режима работы с несколькими юр. лицами.

1. На терминал устанавливается соответствующее ПО.
2. В конфигурационном файле включается/выключается опция «USEJL»⁵⁾.
3. Для включения режима работы с несколькими юр. лицами требуется разрешить запись⁶⁾ в каталог⁷⁾ с файлом ArcCom.dll.
4. Настраивается модуль менеджера оплат Arcus для работы с несколькими юр. лицами.
5. Настраивается кассовое ПО, например [Кассир 5: Работа с несколькими ККМ](#).

1)

здесь TID = юр. лицо

2)

для Кассир 5 это [Банковский номер кассы](#)

3)

Запуск производится от имени администратора

4)

Инструкции не окончательные, могут быть изменены в соответствии с рекомендациями технических специалистов со стороны банка.

5)

Опция включается для включения режима работы с несколькими юр. лицами

6)

Пользователю ОС, запускающему кассовое ПО.

7)

Параметр «Module Location» конфигурационной утилиты «Arcus II Configuration Tool».

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрых-М: Документация

Permanent link: https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8:arcus&rev=1593765151

Last update: 2020/07/03 11:32

