

[Начальная страница](#) ← [Web и Http-сервисы](#) ← [Web-сервис «MarkControl»](#)

## Настройка адреса WEB-сервиса «MarkControl» в «Штрих-М: Кассир 5»

Для работы сервиса «MarkControl» необходимо в форме настройки определить поле «**WSDL**» и задать «**Логин**» и «**Пароль**» пользователя, под которым будет запускаться сервис.

**Параметры подключения**

WSDL:	<input type="text" value="http://localhost:8080/TP7/ws/MarkControl.1cws?wsdl"/>
Логин:	<input type="text" value="Kassir"/>
Пароль:	<input type="password" value="*****"/>
Таймаут, сек:	<input type="text" value="60"/> <b>Тест подключения</b>
<b>Не проверять статус марки после неудачного запроса в течении, мин:</b> <input type="text" value="0"/>	

Поле «**WSDL**» определяет реквизиты адреса WEB-сервиса. Составные части адреса следующие:

- «`http:/ /`» протокол передачи данных (обязательный реквизит);
- IP-адрес компьютера, на котором опубликован WEB-сервисы и, через двоеточие, порт для обмена данными. Номер порта определяется в файле конфигурации программы для работы с WEB-сервером. Например, в программе «Apache» это реквизит «Listen» в файле «`httpd.conf`» папки «`conf`». В рассмотренном ниже примере используется номер порта **8080**;
- через символ «`/`» задается имя публикации WEB-сервера;
- через символ «`/`» задается имя WEB-сервиса «`/ws/MarkControl.1cws?wsdl`», где «`/ws`» – признак того, что выполняется обращение к Web- сервису.

Например, в строке

**http:/ /101.102.5.7:8080/TP7/ws/MarkControl.1cws?wsdl**

указанны следующие реквизиты:

- **101.102.5.7:8080** – IP-адрес WEB-сервера и номер порта для обмена данными с WEB- сервисом;
- **TP7** – имя публикации WEB-сервисов (см. «[Публикация Web-сервисов в ТП7](#)»);
- **ws** – признак того, что выполняется обращение к Web- сервису;
- **MarkControl.1cws?wsdl** – имя WEB-сервиса контроля акцизных марок.

В полях «**Логин**» и «**Пароль**» задаются имя и пароль пользователя ТП7, которые определены в окне «[Пользователь](#)» конфигуратора. Когда кассовое ПО подключается к WEB-сервисам ТП7, делается штатная авторизация средствами 1С по этому пользователю. Если авторизация прошла успешно, связь с WEB-сервисами устанавливается. Если авторизация не прошла, вернётся ошибка авторизации, и работа с WEB-сервисами на кассе будет не доступна. Этот механизм авторизации реализован для защиты от несанкционированного доступа. Логин и пароль пользователя должны содержать только буквы латинского алфавита, цифры и знаки препинания.

Нажатие кнопки «**Тест подключения**» позволяет проверить корректность заданных

реквизитов формы. Если все реквизиты заданы правильно, выводится окно с сообщением об успешном подключении к ТП7. Если при задании реквизитов допущены ошибки, выводится сообщение об ошибке, и работа с WEB-сервисом будет недоступна.

From:  
<https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:  
[https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8:%D0%BD%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80\\_%D0%B0%D0%BD%D1%80\\_markcontrol&rev=1645621749](https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8:%D0%BD%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B0%D0%BD%D1%80_markcontrol&rev=1645621749)

Last update: 2022/02/23 16:09

