Модуль WebDC позволяет централизовано работать с дисконтными картами через web-сервис. Получение и изменение информации о дисконтных картах выполняются в режиме online из товароучетной системы, нет необходимости поддерживать актуальность справочника на каждой кассе.

Как настроить "WebDC"?

Перед тем как настраивать WebDC в кассире, необходимо выполнить публикацию в конфигураторе торгового предприятия. Для этого нужно зайти в Администрирование - публикация на веб сервере. Тут в веб-сервисах нужно установить флаг у KKMTrancfer и опубликовать.

Для того, чтобы WebDC появился в кассире, нужно распаковать этот логический модуль. Путь по умолчанию: БазаКассира\ExtFiles\LogicalModules.

Для настройки модуля логики WebDC, нужно перейти в настройках на вкладку «Модули логики», далее нажать «WebDC».

Заполнение реквизита «Описание WSDL» нужно делать в формате:

«**http://**<ip:port>/<Имя публикации на веб-сервере>**/ws/**<Адрес веб-сервиса>**?wsdl**»

Пример: http://localhost:80/TP52/ws/KKMTransfer.1cws?wsdl

Нужно ввести логин и пароль пользователя, выполняющего роль «Выполнение регламентных заданий»

Адрес веб-сервиса можно узнать в публикации на веб-сервере, в строке «KKMTrancfer» таблицы веб-сервисы. В публикации нужно не забыть опубликовать требуемый веб-сервис.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B4%D1%81&rev=1526307188

Last update: **2018/05/14 14:13**