Настройка работы с отложенными чеками

В программе реализован механизм работы с отложенными чеками. В процессе подбора чека оператор может его «отложить» и продолжить после каких-либо действий, сохранив при этом операции параметры чека на момент сохранения. В случае, когда несколько касс работают в одной локальной сети, можно реализовать механизм внешних отложенных чеков. Благодаря этому чек, отложенный на одной из касс, может быть продолжен на любой кассе. Принцип работы с внешними отложенными чеками основан на том, что при откладывании информация о чеке пишется во внешний dbf-файл, который виден с остальных касс. При продолжении отложенного чека он удаляется из файла.

Открытие формы, в которой настраиваются параметры работы с отложенными чеками, осуществляется при нажатии на кнопку «Параметры отложенных чеков» из пункта меню «Настройки»/ «Дополнительные».

В форме настроек можно изменить следующие параметры:

- **Не распечатывать отложенные чеки** — если флаг установлен, то печататься откладываемый чек не будет.
- **Отдельная нумерация отложенных чеков** — отложенные чеки в базе данных программы имеют независимую нумерацию. Если флаг установлен, то чек будет пронумерован в соответствие с нумерацией, введенной для отложенных чеков. Если флаг не установлен, то отложенный чек будет иметь номер, присвоенный при его создании. Например, если при создании чек имел номер «12», то при его откладывании номер останется тот же.
- **Добавлять отложенный чек к текущему** — если флаг установлен, то откладываемый чек будет переоформлен с учетом позиций текущего чека.
- **Писать состав отлож. чека в транзакции** — если флаг установлен, то отложенные чеки будут записываться в транзакции.
- **Не подтверждать выход при наличии отлож. чеков** — если флаг установлен, то подтверждать выход из режима регистрации при наличии отложенных чеков будет не нужно.

