

ККМ Штрих-М (IP)

Меню «Супервизор» → Настройки → Менеджер оборудования → Кнопка «Настройка»

В окне «**Настройка «ККМ Штрих-М (IP)»**» осуществляется задание параметров ККМ, подключенной к мобильному устройству через локальную сеть предприятия.

В поле «**Пароль оператора**» задается пароль доступа к ККМ.

Если переключатель у реквизита «**Работать с ОФД**» установлен в положение «Включено», то при закрытии чека информация о продаже товара будет передана оператору фискальных данных (организация, которая собирает, хранит и передает данные, поступающие с контрольно-кассовой техники, в ФНС). По умолчанию переключатель выключен.

В поле «**IP-адрес**» задается IP-адрес ККМ в локальной сети предприятия. Например, **192.168.0.1**.

В поле «**Port**» задается номер порта, через который осуществляется обмен данными с ККМ. (см. инструкцию оператора ККМ).

В поле **«Таймаут соединения»** задается время ожидания ответа от ККМ при её подключении к мобильному устройству. Время задается в миллисекундах. По умолчанию предлагается таймаут соединения 10 секунд (10000 мс).

В поле **«Таймаут ожидания ответа»** задается время ожидания ответа от ККМ. По умолчанию предлагается - 11 секунд (11000 мс).

