

# Терминал IBOX

Меню «Супервизор» → «Настройки» → «Менеджер оборудования» → Кнопка «+» → Выбираем из списка «Терминал IBox» → Кнопка «Сохранить».

Для редактирования настроек, на пропив записи «Терминал IBox», нажимаем на кнопку с шестеренками.

В окне «Настройка «Терминал IBox» осуществляется задание параметров для подключения к мобильному устройству.

- В поле «**Имя устройства**» указывается имя устройства как оно определилось при подключении через Bluetooth.

Например:

MP056091200045

- В поле «**Тип устройства**» указывается тип устройства. IBox может быть нескольких типов и точный тип Вы можете посмотреть в раскладывающейся, маленькой, документации к устройству.

Например:

QPOS\_MINI

- В полях «Логин» и «Пароль» указываем логин и пароль полученный на сайте [www.2can.ru](http://www.2can.ru)

**Без регистрации на сайте [www.2can.ru](http://www.2can.ru) использование терминала не возможно**

- В поле «**Ширина чека**» указывается ширина чека на кассовом аппарате для печати банковских сliпов.

