Терминал IBOX

Меню «Супервизор» → Настройки → Менеджер оборудования → Кнопка «+» → Выбираем из списка «Терминал IBox» → Кнопка «Сохранить».
Для редактирования настроек, на пропив записи «Терминал IBox», нажимаем на кнопку с шестеренками.
В окне «Настройка «Терминал IBox» осуществляется задание параметров для подключения к мобильному устройству.

- В поле **«Имя устройства»** указывается имя сопряженного устройства как оно определилось при подключении через Bluetooth.

Например:

```
MPOS6091200045
```

- В поле **«Тип устройства»** указывается тип устройства. IBox может быть нескольких типов и точный тип Вы можете посмотреть в раскладывающейся, маленькой, документации к устройству.

Например:

```
QPOS_MINI
```

- В полях «Логин» и «Пароль» указываем логин и пароль полученный на сайте www.2can.ru

Без регистрации сайте www.2can.ru использование терминала не возможно

- В поле **«Ширина чека»** указывается ширина чека на кассовом аппарате для печати банковских слипов.