

Терминал IBOX

Меню «Супервизор» → Настройки → Менеджер оборудования → Кнопка «+» → Выбираем из списка «Терминал IBox» → Кнопка «Сохранить».

Для редактирования настроек, напротив записи «Терминал IBox», нажимаем на кнопку с шестеренками.

В окне «Настройка «Терминал IBox» осуществляется задание параметров для подключения к мобильному устройству.

- В поле «**Имя устройства**» указывается имя сопряженного устройства как оно определилось при подключении через Bluetooth.

Например:

MPOS6091200045

- В поле «**Тип устройства**» указывается тип устройства. IBox может быть нескольких типов и точный тип Вы можете посмотреть в документации поставляемой с устройством.

Например:

QPOS_MINI

- В полях «Логин» и «Пароль» указываем логин и пароль полученный на сайте www.2can.ru

ВНИМАНИЕ!!! Без регистрации сайте www.2can.ru использование терминала невозможно

- В поле «**Ширина чека**» указывается ширина чека на кассовом аппарате для печати банковских слипов.

