

## Сценарий №2. Установка минимально необходимых настроек

### Примечание к сценарию.

Выполнен сценарий №1 и в базу данных приложения загружены демонстрационные данные

1. Запустите приложение «Кассир А».
2. При авторизации выберите пользователя с правами «Администратор».
3. В окне «Авторизация» нажмите кнопку «Продолжить» (пароля нет). На экран будет выведено окно меню «Супервизор».
4. Коснитесь пиктограммы «Настройки». На экране высвечивается окно с основными реквизитами функции «Настройка».
5. Установите переключатель реквизита «Разрешить внешнее подключение» в положение «Включено». Номер порта не изменяйте – по умолчанию задано значение 8080.  
*Примечание. Включение реквизита «Разрешить внешнее подключение» позволит редактировать настройки и просматривать чеки в браузере компьютера или мобильного устройства.*
6. Коснитесь строки «Менеджер оборудования», которая расположена в нижней части главной страницы настроек.
7. Нажмите кнопку «Добавить». В списке устройств добавилась новая строка «Устройство не выбрано».
8. Нажмите пиктограмму «треугольник» в строке «Устройство не выбрано». В открывшемся списке устройств выберите - «Эмулятор ККМ».
9. Нажмите кнопку «Редактировать» для устройства «Эмулятор ККМ» и добавьте в реквизит «Строка 1» текст: «Демо-данные строка 1». После завершения ввода текста коснитесь экрана в любом свободном месте. Если виртуальная клавиатура закрывает строку с вводимым текстом, поверните экран вертикально (ориентация экрана «Книжная»).
10. Нажмайтe кнопку «Назад» (←), которая расположена в левом верхнем углу экрана, пока не высветится меню «Супервизор».
11. Выполните выход из приложения (пиктограмма «Выход»), либо вызовете окно выбора пользователя (пиктограмма «Авторизация») для выполнения следующего сценария.

