Сценарий №2. Установка минимально необходимых настроек

Примечание к сценарию.
Выполнен сценарий №1 и в базу данных приложения загружены демонстрационные данные

1. Запустите приложение «Кассир А».
2. При авторизации выберите пользователя с правами «Администратор».
3. В окне «Авторизация» нажмите кнопку «Продолжить» (пароля нет). На экран будет выведено окно меню «Супервизор».
4. Коснитесь пиктограммы «Настройки». На экране высвечивается окно с основными реквизитами функции «Настройка».
5. Установите переключатель реквизита «Разрешить внешнее подключение» в положение «Включено». Номер порта не изменяйте – по умолчанию задано значение 8080.
   Примечание. Включение реквизита «Разрешить внешнее подключение» позволит редактировать настройки и просматривать чеки в браузере компьютера или мобильного устройства.
6. Коснитесь строки «Менеджер оборудования», которая расположена в нижней части главной страницы настроек.
7. Нажмите кнопку «Добавить». В списке устройств добавилась новая строка «Устройство не выбрано».
8. Нажмите пиктограмму «треугольник» в строке «Устройство не выбрано». В открывшемся списке устройств выберите - «Эмулятор ККМ».
9. Нажмите кнопку «Редактировать» для устройства «Эмулятор ККМ» и добавьте в реквизит «Строка 1» текст: «Демо-данные строка 1». После завершения ввода текста коснитесь экрана в любом свободном месте. Если виртуальная клавиатура закрывает строку с вводимым текстом, поверните экран вертикально (ориентация экрана «Книжная»).
10. Нажимайте кнопку «Назад» (←), которая расположена в левом верхнем углу экрана, пока не высветится меню «Супервизор».
11. Выполните выход из приложения (пиктограмма «Выход»), либо вызовете окно выбора пользователя (пиктограмма «Авторизация») для выполнения следующего сценария.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80_%D0%B0:%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B:%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9

Last update: **2017/02/28 19:52**