

Начало работы

Запуск программы

Для запуска программы следует нажать значок [ShtrihCash]. После запуска приложения открывается окно «Выберите пользователя» для выбора имени пользователя и ввода соответствующего пароля. Доступ к функциям программы защищен паролем, который назначает пользователю администратор системы. По имени и паролю сотрудника определяются его права. При вводе неправильного пароля появится сообщение об ошибке «Неверный пароль». Для авторизации необходимо выполнить следующие действия:

1. В окне «Выберите пользователя» необходимо коснуться значка с нужным пользователем.
2. В окне «Авторизация» ввести цифровой пароль пользователя.
3. Нажать кнопку «Ок»

Если пароль введен неверно, то можно повторить попытку авторизации ещё два раза. Если три попытки были не удачны, то следует обратиться к администратору приложения.

Авторизация

Функция «Авторизация» позволяет временно заблокировать приложение. После касания значка «Авторизация» на экран выводится окно «Выберите пользователя». Для продолжения работы следует заново пройти процедуру авторизации. Выход из программы На экран выводится окно «Выход из программы» с двумя кнопками «Да» и «Нет». Касание кнопки «Да» закрывает работу приложения. Касание кнопки «Нет» позволяет продолжить работу.

Наполнение справочников товаров

Для работы приложения ShtrihCash необходимо заполнить справочник «Товары» нужной номенклатурой. Справочник может быть:

- загружен из текстового файла в формате «SPR»;
- заполнен вручную.

Для загрузки данных в справочник «Товары» из файла следует:

- в меню «Супервизор» нажать кнопку «Настройки»;
- в группе реквизитов «Обмен данными»:
 - установить «Способ обмена» → «Текстовые файлы в формате SPR»;
 - задать «Имя файла справочника»;
 - при необходимости установить флаг «Автоматически загружать справочник»;
 - задать «Имя файла отчета», для контроля процедуры загрузки справочника;
 - если флаг «Автоматически загружать справочник» не установлен, то в меню «Супервизор» следует выбрать функцию «Обмен данными» → «Загрузить справочник».

Для загрузки данных в справочник «Товары» вручную следует:

- выбрать функцию «Настройки» → «Справочники» → «Товары» (см. [Справочник «Товары»](#));
- нажать кнопку «Добавить»;
- ввести реквизиты товара, его штрихкоды, характеристики товара (если товарочет будет вестись в разрезе характеристик;
- кнопкой «Ок» или «Сохранить» добавить новый товар в справочник;
- кнопкой «Отмена» выйти из режима ввода товара без записи его в справочник.

Внесение начальных остатков

Начальные остатки товаров вводятся на этапе заполнения справочника «Товары» (реквизит «Остаток» в данных о товаре).

Подключение внешних устройств

Приложение может работать с внешним торговым оборудованием:

- ККМ с фискальным накопителем;
- Сканерами штрихкодов;
- Весами;
- ...

В качестве сканера штрихкодов может быть использована камера мобильного устройства. Для подключения внешних устройств могут использоваться:

- Bluetooth;
- IP адрес внешнего устройства;
- USB – порт;
- Serial port специализированного кассового бокса с COM-портом

Подключение осуществляется через функцию «Настройки» → «Менеджер оборудования»

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80_%D0%B0:%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&rev=1473580354

Last update: 2016/09/11 10:52

