Начало работы

Запуск программы

Для запуска программы следует нажать значок [ShtrihCash]. После запуска приложения открывается окно «Выберите пользователя» для выбора имени пользователя и ввода соответствующего пароля. Доступ к функциям программы защищен паролем, который назначает пользователю администратор системы. По имени и паролю сотрудника определяются его права (см.Справочник «Наборы прав»). Для входа в программу следует пройти процедуру «Авторизация».

Наполнение справочников товаров

Для работы приложения ShtrihCash необходимо заполнить справочник «Товары» нужной номенклатурой. Справочник может быть:

- загружен из текстового файла в формате «SPR»;
- заполнен вручную.

Для загрузки данных в справочник «Товары» из файла следует:

- в меню «Супервизор» нажать кнопку «Настройки»;
- в группе реквизитов «Обмен данными»:
  - установить «Способ обмена» → «Текстовые файлы в формате SPR»;
  - задать «Имя файла справочника»;
  - при необходимости установить флаг «Автоматически загружать справочник»;
  - задать «Имя файла отчета», для контроля процедуры загрузки справочника;
  - если флаг «Автоматически загружать справочник» не установлен, то в меню «Супервизор» следует выбрать функцию «Обмен данными» → «Загрузить справочник».

Для загрузки данных в справочник «Товары» вручную следует:

- выбрать функцию «Настройки» → «Справочники» → «Товары» (см.Справочник «Товары»);
- нажать кнопку «Добавить»;
- ввести реквизиты товара, его штрихкоды, характеристики товара (если товароучет будет вестись в разрезе характеристик;
- кнопкой «Ок» или «Сохранить» добавить новый товар в справочник;
- кнопкой «Отмена» выйти из режима ввода товара без записи его в справочник.

Внесение начальных остатков

Начальные остатки товаров вводятся на этапе заполнения справочника «Товары» (реквизит «Остаток» в данных о товаре).

Подключение внешних устройств

Приложение может работать с внешним торговым оборудованием:

- ККМ с фискальным накопителем;
- Чековый принтер;
- Банковский терминал;
- Считыватель магнитных карт;
- Сканерами штрихкодов;
- Комплекс экитирования;
- Весами.

В качестве сканера штрихкодов может быть использована камера мобильного устройства. Для подключения внешних устройств могут использоваться:

- Bluetooth;
- IP адрес внешнего устройства;
- USB – порт;
- Serial port специализированного кассового бокса с COM-портом

Подключение внешнего оборудования осуществляется через функцию «Настройки» → «Менеджер оборудования»

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80_%D0%B0:%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&rev=1474451740

Last update: **2016/09/21 09:55**