Начало работы

Запуск программы

Для запуска программы следует нажать значок [Кассир А]. После запуска приложения открывается окно «Выберите пользователя» для выбора имени пользователя и ввода соответствующего пароля. Доступ к функциям программы защищен паролем, который назначает пользователю администратор системы. По имени и паролю сотрудника определяются его права (см.Справочник «Наборы прав»). Для входа в программу следует пройти процедуру «Авторизация».

"Мой первый чек"

Данный раздел документации содержит набор сценариев начальных этапов работы с приложением «Штрих-М: Кассир А», позволяющий ознакомиться с функциональностью программного обеспечения без изучения всей документации. Эти сценарии могут быть использованы для тестирования работоспособности кассового ПО.
Сценарии по ознакомлению с приложением «Кассир А» ориентированы на работу с демонстрационными данными, которые могут быть загружены в приложение на этапе лицензирования. Выполнение этих сценариев предполагает подключение мобильного устройства к сети Интернет. В противном случае некоторые действии по просмотру чеков в браузере будут не доступны – эти шаги придется пропустить. Если подключение к сети Интернет отсутствует, действия по настройке приложения, включенные в сценарии, могут быть выполнены с мобильного устройства через функцию «Настройки». В раздел документации «Мой первый чек» включены следующие сценарии:

- «Сценарий №1. Первый запуск приложения и загрузка демонстрационных данных»;
- «Сценарий №2. Установка минимально необходимых настроек»;
- «Сценарий №3. Регистрация продаж товара из списка «Избранное». Сторнирование позиции в чеке»;
- «Сценарий №4. Регистрация продаж визуальным подбором товара с изменением количества товара. Редактирование настроек через браузер компьютера»;
- «Сценарий №5. Возврат товара по номеру чека»;
- «Сценарий №6. Добавление нового товара в справочник «Товары» и регистрация продаж сканированием штрихкода товара».

Наполнение справочников

Для работы приложения «Кассир А» необходимо заполнить справочники (см.Справочники). Справочник «Товары» может быть:

- загружен из текстового файла в формате «SPR»;
- заполнен вручную.

Например.
Для загрузки из файла данных в справочник «Товары» нужной номенклатурой товаров следует:

- в меню «Супервизор» нажать кнопку «Настройки»;
- в группе реквизитов «Обмен данными»:
  - установить «Способ обмена» → «Текстовые файлы в формате SPR»;
  - задать «Имя файла справочника»;
  - при необходимости установить флаг «Автоматически загружать справочник»;
  - если флаг «Автоматически загружать справочник» не установлен, то в меню «Супервизор» следует выбрать функцию «Обмен данными» → «Загрузить справочник».

Для загрузки данных в справочник «Товары» вручную следует:

- выбрать функцию «Настройки» → «Справочники» → «Товары» (см.Справочник «Товары»);
- нажать кнопку «Добавить»;
- ввести реквизиты товара, его штрихкоды, остаток, характеристики товара (если товароучет ведется в разрезе характеристик);
- кнопкой «Ок» или «Сохранить» добавить новый товар в справочник;
- кнопкой «Отмена» выйти из режима ввода товара без записи его в справочник.

Для загрузки данных в справочник «Товары» вручную можно также воспользоваться формой быстрого добавления товаров.

Внесение начальных остатков

Начальные остатки товаров вводятся на этапе заполнения справочника «Товары» (реквизит «Остаток» в данных о товаре).

Подключение внешних устройств

Приложение может работать с внешним торговым оборудованием:

- ККМ с фискальным накопителем;
- Чековый принтер;
- Банковский терминал;
- Считыватель магнитных карт;
- Сканер штрихкодов;
- Комплекс экитирования;
- Весы.

В качестве сканера штрихкодов может быть использована камера мобильного устройства.
Для подключения внешних устройств могут использоваться:

- Bluetooth;
- IP адрес внешнего устройства;
- USB – порт;

- Serial port специализированного кассового бокса с COM-портом

Менеджер оборудования позволяет произвести настройку и подключение оборудования.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80_%D0%B0:%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&rev=1488357463

Last update: **2017/03/01 08:37**