

**Состав ПО: библиотека ShPmPosConnector.dll**

## **Установка:**

**Устанавливается вместе с конфигурацией**

**«Кассир 5» и располагается в подкаталоге информационной базы**

...\\ExtFiles\\ShtrihPayMan.Modules\\PbfPosConnector

## **Назначение:**

**Модуль предназначен для осуществления платежей через терминалы PBF Group (<https://pbfgroup.ru/>).**

Поддерживаются способы оплаты:

Поддержка: Пластиковые карты: NEC

Для настройки модуля необходимо в «Кассир 5»:

Авторизоваться под пользователем, у которого есть право заходить в настройки программы  
Зайти в Настройки – Закладка Оборудование – Кнопка «Настройка платежных систем»

В открывшемся окне нажать на кнопку «Параметры»

В открывшемся окне нажать на кнопку «Параметры»  
В открывшемся окне найти в списке модуль PBF POS Connector и установить напротив него флаг.

Станет доступной для нажатия кнопка «Редактировать свойства»

**На странице свойств доступно**

- На странице свойство доступно:**

  1. Код валюты (643 - Российские рубли)
  2. Количество слипов, которое будет распечатывать кассовая программа на каждую транзакцию.
  3. Настройка терминалов. Каждый терминал по id привязывается к логическому номеру ККМ. При транзакциях номер ККМ указывается кассовой программой, что позволяет обращаться к нужному терминалу по его id.  
Терминалы удаляются или добавляются с помощью кнопок «Удалить» и «Добавить»
  4. Проверка связи с терминалом осуществляется кнопкой «Проверка соединения». При этом проверяется связь с терминалом, который выделен в таблице.

## Прочие файлы:

В каталоге модуля помимо библиотеки ShPmPosConnector.dll в процессе работы будет создан файл ShPbfPosConnector.ini с настройками модуля и файлы .dat со списком транзакций текущей смены по каждому терминалу. Формат имени файла <Номер терминала>.TransList.dat.

