Состав ПО: библиотека ShPmPosConnector.dll
**** **Установка:**
Устанавливается вместе с конфигурацией Штрих-М:
Кассир 5 и располагается в подкаталоге информационной базы
…\ExtFiles\ShtrihPayMan.Modules\PbfPosConnector
**** **Назначение:**
Модуль предназначен для осуществления платежей через терминалы PBF Group (https://pbfgroup.ru/).
**** **Поддерживаются способы оплаты:**
Пластиковые карты, NFC
**** **Для настройки модуля необходимо в Штрих-М: Кассир 5:**
Авторизоваться под пользователем, у которого есть право заходить в насройки программы
Зайти в Настройки – Закладка Оборудование – Кнопка «Настройка платежных систем»
В открывшемся окне нажать на кнопку «Параметры»
В открывшемся окне найти в списке модуль PBF POS Connector и установить напротив него флаг
Станет доступной для нажатия кнопку «Редактировать свойства»
На странице свойств доступно:
1. Код валюты (643 - Российские рубли)
2. Количество слипов, которое будет распечатывать кассовая программа на каждую транзакцию.
3. Настройка терминалов. Каждый терминал по id привязывается к логическому номеру ККМ. При транзакциях номер ККМ указывается кассовой программой,
что позволяет обращаться к нужному терминалу по его id.
Терминалы удаляются или добавляются с помощью кнопок «Удалить» и «Добавить»
4. Проверка связи с терминалом осуществляется кнопкой «Проверка соединения». При этом проверяется связь с
терминалом, который выделен в таблице.

Прочие файлы:
В каталоге модуля помимо библиотеки ShPmPosConnector.dll в процессе работы будет создан файл
ShPbfPosConnector.ini с настройками модуля и файлы .dat со списком транзакций текущей смены
по каждому терминалу. Формат имени файла <Номер терминала>_TransList.dat.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0:%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8:pbf_pos_connector&rev=1623078932

Last update: **2021/06/07 15:15**