
Настройка адреса WEB-сервиса «MarkControl» в «Штрих-М: Кассир 5»

Для работы сервиса «MarkControl» необходимо в форме настройки определить поле «**WSDL**» и задать «**Логин**» и «**Пароль**» пользователя, под которым будет запускаться сервис.



Поле «**WSDL**» определяет реквизиты адреса WEB-сервиса. Составные части адреса следующие:

- «http:/ /» протокол передачи данных (обязательный реквизит»;
- IP-адрес компьютера, на котором опубликован WEB-сервисы и, через двоеточие, порт для обмена данными. Номер порта определяется в файле конфигурации программы для работы с WEB-сервером. Например, в программе «Apache» это реквизит «Listen» в файле «httpd.conf» папки «conf». В рассмотренном ниже примере используется номер порта **8080**;
- через символ «/» задается имя публикации WEB-сервера;
- через символ «/» задается имя WEB-сервиса «/ws/MarkControl.1cws?wsdl, где «/ws» – признак того, что выполняется обращение к Web- сервису.

Например, в строке
http:/ /101.102.5.7:8080/TP7/ws/MarkControl.1cws?wsdl
указаны следующие реквизиты:

- **101.102.5.7:8080** – IP-адрес WEB-сервера и номер порта для обмена данными с WEB-сервисом;
- **TP7** – имя публикации WEB-сервисов (см. «Публикация Web-сервисов в ТП7»);
- **ws** – признак того, что выполняется обращение к Web- сервису;
- **MarkControl.1cws?wsdl** – имя WEB-сервиса контроля акцизных марок.

В полях «**Логин**» и «**Пароль**» задаются имя и пароль пользователя ТП7, которые определены в окне «Пользователь» конфигуратора. Когда кассовое ПО подключается к WEB-сервисам ТП7, делается штатная авторизация средствами 1С по этому пользователю. Если авторизация прошла успешно, связь с WEB-сервисами устанавливается. Если авторизация не прошла, вернётся ошибка авторизации, и работа с WEB-сервисами на кассе будет не доступна. Этот механизм авторизации реализован для защиты от несанкционированного доступа. Логин и пароль пользователя должны содержать только буквы латинского алфавита, цифры и знаки препинания.

Нажатие кнопки «***Тест подключения***» позволяет проверить корректность заданных реквизитов формы. Если все реквизиты заданы правильно, выводится окно с сообщением об успешном подключении к ТП7. Если при задании реквизитов допущены ошибки, выводится сообщение об ошибке, и работа с WEB-сервисом будет не доступна.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B0%D0%B4%D1%80_markcontrol&rev=1645621749

Last update: **2022/02/23 13:09**